

#### 4.8kWh蓄電装置仕様

- 電池容量  
24V / 200Ah
- 出力電圧  
AC100V 10A 50Hz or 60Hz(切換)  
正弦波出力(歪率3%以下)
- AC入力電源  
AC100V 50/60Hz 30A MAX
- DC入力電源  
DC120～330V 1000W
- AC充電時間  
約4時間(OPにて変更可)
- DC充電時間  
約5時間(OPにて変更可)
- 保護機能  
過充電保護  
過放電保護  
過負荷保護  
加熱保護
- 自動切換機能  
商用電源が切断されるとインバータ出力に  
瞬時に切り換えます。(16～50msec)
- モノクロ・タッチパネルにてモニター表示  
DC バッテリー電圧  
バッテリー残量  
電圧グラフ表示
- AC 交流電圧  
交流周波数  
交流出力負荷率
- 制御モードの切替 A / B / C モード  
残容量の選択(30% 50% 70%)  
強制放電・強制充電の選択  
いたずら使用防止機能  
操作説明書表示

#### 9.6kWh蓄電装置仕様

- 電池容量  
24V / 400Ah
- 出力電圧  
AC100V 20A 50Hz or 60Hz(切換)  
正弦波出力(歪率3%以下)
- AC入力電源  
AC100V 50/60Hz 40A MAX
- DC入力電源  
DC120～330V 1000W
- AC充電時間  
約8時間(OPにて変更可)
- DC充電時間  
約10時間(OPにて変更可)
- 保護機能  
過充電保護  
過放電保護  
過負荷保護  
加熱保護
- 自動切換機能  
商用電源が切断されるとインバータ出力に  
瞬時に切り換えます。(16～50msec)
- モノクロ・タッチパネルにてモニター表示  
DC バッテリー電圧  
バッテリー残量  
電圧グラフ表示
- AC 交流電圧  
交流周波数  
交流出力負荷率
- 制御モードの切替 A / B / C モード  
残容量の選択(30% 50% 70%)  
強制放電・強制充電の選択  
いたずら使用防止機能  
操作説明書表示